

### 3. MASTER FINGER MODUS

FÜR DIESE FUNKTION WIRD NUR DIE LSM BENÖTIGT

#### 3.1 PROGRAMMIERUNG IN LSM

##### SCHLIESSANLAGE ANLEGEN

Bearbeiten – Schließanlage – Neu  
Namen eingeben  
Typ wählen – G1, G2+G1

Übernehmen und Beenden

##### SCHLIESSUNG ANLEGEN

Bearbeiten – Schließung – Neu  
Namen eingeben  
Typ wählen – Schließzylinder G1, Smart Relais G1  
Übernehmen und Beenden

##### BIOMETRIELESER ANLEGEN

Bearbeiten – Schließung – Neu  
Namen eingeben  
Typ wählen – Biometrieleser  
Übernehmen und Beenden

##### SCHLIESSUNGEN PROGRAMMIEREN

Biometrieleser programmieren  
Programmierabstand zu SmartCD 40cm

Zugehörige Schliessung programmieren

#### 3.2 MASTER FINGER EINLERNEN

DIE ERSTEN 2 FINGER DIE EINGELERNT WERDEN, WERDEN ALS MASTERFINGER BEHANDELT

1x Sensor **Blink /Gelb langsam** → Master Finger

#### 3.3 USER FINGER EINLERNEN

1x Sensor **Blink /Grün** → Master Finger → **Blink /Gelb langsam** User Finger → **Blink 2x / Grün**

#### 3.4 EINZELNEN USER FINGER SPERREN

1x Sensor **Blink /Grün** → Master Finger → **Blink /Gelb langsam** 3x Sensor tippen → **Blink /Gelb schnell** User Finger **Blink /Rot langsam**

#### 3.5 ALLE USER FINGER SPERREN

1x Sensor **Blink /Grün** → Master Finger → **Blink /Gelb langs...** → 3x Tippen **Blink /Gelb schnell** → MFziehen **Blink /Rot langs**